



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGITRADIO 10 IR

Empfangsteil/Radioadapter für DAB+/UKW/Internetradio mit Farbdisplay und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139459	0010/3945	schwarz/silber	620 g	156 g	12.00 x 9.00 x 6.00 cm	17.00 x 7.50 x 17.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio

Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für UKW)

TFT-Farbdisplay (2,8")

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Integrierte WLAN-Konnektivität

Spotify Connect

Steuerung per App

Empfangsteil/Adapter für Hi-Fi- und Stereo-Anlagen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative
 Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Radioadapter: Ja

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja (SPDIF)

Audio-Ausgang analog (L/R): Ja

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Fernbedienung: Ja

CONNECT-App: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 30

Programmspeicher Favoriten DAB+: 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 4.1

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY

Größe: 2.8 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen): 240 x 320 Pixel

Typ: TFT-Farbdisplay

Dimmbar: Ja

Slide-Show / catSLS: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch

STREAMING
Bluetooth Audiostreaming: Ja
Spotify Free: Ja
STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5 V / 1000 mA
Netzteilart: Extern
LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 1.4 W
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,72 W
LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 10 IR, DAB/UKW-
Wurfantenne, Cinch auf 3.5mm Audiokabel,
Netzteil inkl. USB-Kabel, Fernbedienung,
Bedienungsanleitung